

# Générateurs marins Panda 4000s

*Générateur d'entrée de gamme idéal  
- Facile à installer et utilisation continue*

- **Capacité de démarrage élevée...**  
Parfait pour l'utilisation d'un compresseur de plongée ou bien d'une climatisation
- **230 V / 50 Hz...**  
pour tout votre équipement de bord
- **D'une extrême compacité et légèreté...**  
D'avantage d'espace disponible
- **Cocon d'insonorisation très performant...**  
Vous pouvez vous relaxer lorsque le générateur est en marche
- **Design innovant...**  
Facile à installer et à entretenir avec toutes les connexions d'un seul côté
- **Pompe de gasoil intégrée**



Générateur Panda 4000s



Tableau de commande P4-control



Tableau de commande P4-control



Groupe électrogène  
Panda 4000s.Neo

230 V AC  
50 Hz





### Groupe électrogène

Modèle	<b>Panda 4000s FC PMS</b>	
Dimensions	[mm]	580 x 360 x 545
Poids	[kg]	97
Niveau sonore (7m/3m/1m)	[dB]	54 / 64 / 69
Refroidissement	Circuit d'eau glycolée refroid par échangeur	

### Performances

Puissance nominale	[kW]	3.8 kW
Puissance continue	[kW]	3.5 kW
Stabilité de tension	[%]	230 V ± 5%
Stabilité de fréquence	[%]	50 Hz ± 2Hz

### Caractéristiques

Démarrreur	12V, Electrique
Commande à distance	Panda P4 Control

### Moteur

Fabricant	Farymann	
Type de moteur	18W430	
Déplacement	[ccm]	298
Régime moteur	[rpm]	3000

Remarque: Les informations du document sont certifiées exactes à la date de publication. Tous nos produits sont sujets à un développement permanent et Fischer Panda GmbH se réserve le droit de modifier les spécifications techniques décrites sans préavis.